Einstellungen

Rufumleitung

damit werden alle eingehenden Anrufe auf diese Telefonnummer umgeleitet . . . [Rufuml.], Nummer eingeben

Rückgängigmachen einer eingestellten Rufumleitung: [Rufuml.] erneut drücken

Anrufbeantworter konfigurieren

drücken und den Anweisungen der automatischen Ansage folgen (die Bedienung ist analog eines privaten Anrufbeantworters), also Festlegen eines Begrüßungstextes, des eigenen Namens usw.

Anrufbeantworter aktivieren

- Service-Taste: drücken
  [Rufumleitung konfigurieren], [Ausw.]
- persönliche Nummer auswählen aus der Liste der möglichen Leitungen [Wählen]
- Funktion wählen: [frei]
- Telefonnummer (des Anrufbeantworters) eingeben:
  [zu Nummer: 991100], [Senden], [Beenden]

Klingelton

- Einstellungs-Taste: drücken
  [Benutzervoreinstellungen], [Ausw.]
- [Ruftöne], [Ausw.]
- jetzt sollte man zunächst einen „Standardton“ festlegen, dazu die entsprechende Zeile mit den Pfeiltasten auswählen: [Ausw.]
- nun kann man alle verfügbaren Töne ausprobieren: [Wiederg.]
  und den Ton der Wahl auswählen: [Ausw.]
- dann die persönliche Rufnummer auswählen und für diese Nummer mittels [Standard] den gerade festgelegten Standardton einstellen

  Alternativ hat man bei [Ausw.] nochmals mehrere Töne zum Probehören und Auswählen
- zum Verlassen jeder Menüstufe: [Beenden]

Klingellautstärke

Lautstärke-Taste: drücken, während Telefonhörer, Lautsprecher und Headset unbenutzt sind; die eingestellte Lautstärke wird automatisch gespeichert

Sprachlautstärke

während eines Anrufs die Lautstärke-Taste drücken, [Speich.] (sofern die Einstellung auch für künftige Gespräche gelten soll)

Setzen einer PIN für Privatgespräche

- Service-Taste: drücken
  [Privatgespräch], [Ausw.]
- [Kennwort ändern], [Auswahl]

dabei ist das anfänglich gesetzte Kennwort leer.

Einstellung vom Computer aus

Über eine Webschnittstelle sind eine ganze Reihe von z.T. zusätzlichen Einstellungen des Telefons möglich bzw. geplant: `https://mouse.hrz.tu-chemnitz.de/user/?startfolder=VoIP`. Zunächst ist die Anmeldung mittels des für die normale Computernutzung gültigen Nutzerkennzeichen („Benutzer-ID“) und Passwort („Kennwort“) notwendig. Derzeit besteht nun die Möglichkeit

- Rufumleitungen festzulegen
- die PIN zum Anmelden zu ändern

Weitere Infos zur Benutzung

Home-Page des VoIP-Projekts an der TU Chemnitz: `https://www.tu-chemnitz.de/urz/voip/index.html`

Bedienung VoIP-Telefon Typen 7940/41 und 7960/61

URZ-VoIP-Team

Arbeitsstand: 20. Juli 2006

Anmelden am Telefon

z.B. nützlich, wenn Sie öfter den Raum wechseln und immer unter Ihrer persönlichen Telefonnummer erreichbar sein wollen

Service-Taste:  drücken
[Telefon anmelden], [Ausw.]
➥

Benutzer-ID: *xxxx*	← Ihr Loginkennzeichen (Texteingabe wie beim Handy)
PIN:*yyyyy*	← die zugeschickte PIN

[Senden]

Anrufen

möglich ist:

- wählen mit abgenommenen Hörer
- wählen mit aufgelegtem Hörer (bei Gesprächsbeginn wird automatisch der Lautsprecher aktiviert)
- wählen mit eingeschalteten Lautsprecher (drücken)
- drücken der Taste [RufNeu]

Das Wählen erfolgt durch:

1. Schritt:
   - Eingabe der Telefonnummer
     zu den bereits eingegebenen Ziffern passende Te-

lefonnummern aus dem Telefonspeicher werden angeboten, ggf. Zeile auswählen

- Suche der Person in einer Liste: drücken
  [Personenverzeichnis], [Ausw.]
  (zur Auswahl die Pfeiltasten benutzen)
  ➥
  Nachname:
  Vorname:
  . . .
  ← die ersten Buchstaben vom Namen oder Vornamen des Gesuchten
  [Suchen]

2. Schritt:
   - Hörer abnehmen *oder*
   - [Wählen] *oder*
   - drücken, Taste leuchtet dann grün

Gespräch beenden

- Hörer auflegen *oder*
- [Beenden] *oder*
- (wenn Lautsprecher eingeschaltet ist:)
  erneut drücken, Taste leuchtet nicht mehr

Gespräch annehmen

Telefon „klingelt“ . . .

- Hörer abnehmen *oder*
- drücken *oder*
- [Annehm.]

Gespräch unterbrechen

im laufenden Gespräch ist eine Frage an eine andere Person notwendig . . .

- [Überg.]
- neue Nummer eingeben
- wenn „Zwischengespräch“ beendet oder keine Verbindung zustande kommt: [Heranh.] *oder*
- Anruf soll an eine andere Person übergeben werden: [Überg.] erneut drücken
- das erneute „Übergeben“ ist auch möglich, bevor sich der Empfänger gemeldet hat

Konferenzschaltung

eine weitere Person soll in das laufende Gespräch einbezogen werden

1. [weiter], [Konfer.]
2. neue Nummer eingeben
3. wenn Verbindung hergestellt ist:
   [Konfer.] erneut drücken
4. Vorgang kann wiederholt werden, um die Konferenz um weitere Personen zu erweitern

Sprach-Mailbox

landläufig als „Anrufbeantworter“ bezeichnet . . .

Dass auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht eingegangen ist, erfährt man zweifach:

- E-Mail mit dem Subject „Neue Sprachnachricht (... Sekunden) von ... an ...“,
  diese E-Mail hat als Anhang eine `wav`-Datei, die man mit geeigneten Werkzeugen anhören kann
- die rote Lampe im Telefonhörer (LED) leuchtet
  drücken und den Anweisungen der automatischen Ansage folgen (die Bedienung ist analog eines privaten Anrufbeantworters), also Nachricht(en) anhören, löschen usw. durch Drücken entsprechender Zifferntasten

Komfortablere Bedienfunktionen

Wahlwiederholung

erneute Wahl der zuletzt gewählten Nummer: [Wahlw.]

Gleichzeitiger zweiter Anruf

man kann am VoIP-Telefon (theoretisch) mehrere Gespräche gleichzeitig führen

- verschieben des ersten Anrufs in die Warteschleife (Anrufer hört Musik): [Halten]
  damit ist das neue Gespräch aktiv
- Gespräch aus Warteschleife wieder zurückholen:
  [Heranh.]

Anruflisten

das Telefon speichert die Nummern aller aus- und eingegangenen Anrufe . . .

Verzeichnistaste drücken
Anrufe in Abwesenheit
Angenommene Anrufe
Gewählte Rufnummern . . .
(zur Auswahl die Pfeiltasten benutzen)
dort wieder eine Zeile auswählen, mit [Wählen] wird diese Nummer (erneut) angerufen.

Stummschaltung

z.B. für interne Absprachen im Zimmer: alle Mikrofone werden deaktiviert, der Anrufer (oder Angerufene) kann nichts mehr hören, aber man hört ihn

- drücken, Taste leuchtet dann rot
- Wiedereinschalten des Mikrofons: erneut drücken, Taste leuchtet nicht mehr

Privatgespräche

Service-Taste: drücken
[Privatgespräch], [Ausw.]
[Privatgespräch führen], [Auswahl]
Kennwort: *zzzz*
← die von Ihnen selbst gesetzte PIN für Privatgespräche

➥ „Das nächste Telefongespräch wird in den nächsten 3 Minuten als Privatgespräch verzeichnet.“